

Обзор устройства

Удлинитель сигнала HDMI 4K 60 Гц по витой паре до 60 м с ИК-управлением предназначен для передачи HDMI сигнала высокой четкости по кабелю "витая пара" категории 5е/6. Данная модель является каскадируемой. Трансмиттер имеет дополнительный HDMI выход, а Ресивер имеет дополнительный HDMI вход. За счет наличия приемника и передатчика ИК сигнала возможно дистанционно управлять как источником видеосигнала так и приемником. Незаменим для разводки сигнала HDMI как в домашних условиях, так и для профессиональных инсталляций.

Характеристики:

- Разрешение HDMI: 4K × 2K (3840 × 2160@30/60 Гц), 1080p@60 Гц, Full 3D
- Глубина цвета: 8/10/12 бит
- Поддержка аудио форматов: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Совместимость: HDMI 1.3/1.4/HDMI 2.0
- Расстояние передачи сигнала: 4K@60 Гц до 60 м
- Функция передачи ИК-сигнала: ИК приемник и передатчик в комплекте
- Адаптер питания: вход AC 100 В - 240 В (50 Гц - 60 Гц); DC 5 В / 1 А
- Рабочая температура: -15°C - +55°C
- Рабочая влажность: 5 - 90% RH (без конденсации)
- Размеры / вес: 94 × 84 × 24 мм / 223 г

Схемы подключения:

Данный удлинитель позволяет передавать сигнал 1080P до 120 метров и 4K 60 Гц до 60 метров и строить сложные схемы каскадирования.




Максимальная дальность передачи указана для медного кабеля CAT6, AWG23. Если вы будете использовать обменный кабель или cat5e, то дальность передачи будет меньше.

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.


1. Подключение «точка-точка»

Для соединения источника сигнала, имеющего HDMI выход и дисплея или проектора, имеющего HDMI вход. В цепи подключения не поддерживаются конвертеры, коммутаторы и разветвители. Данная схема также позволяет передавать обратный ИК сигнал.



2. Каскадное подключение

Передатчик и приемник отличаются между собой только гнездом для подключения ИК выхода. В остальном передатчик и приемник полностью идентичны и могут взаимозаменяться (так как в каскадной схеме ИК не используется). На каждом приборе есть UTP и HDMI вход, а также UTP и HDMI выход. Кроме того, на каждом приборе есть переключатель для выбора источника сигнала (HDMI или UTP). HDMI и UTP выходы всегда активны, что позволяет создавать сложные схемы каскадирования.



**Удлинитель сигнала HDMI 4K 60 Гц по витой паре до 60 м
айконБИТ HS-2512 (iconBIT HS-2512)**

Комплектация:

передатчик x1 шт., приемник x1 шт., ИК-эмиттер x1 шт., ИК-приемник x1 шт.,
адаптер питания 5В/1А x2 шт., руководство пользователя x1 шт.

Товар сертифицирован.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Изготовитель:

iconBIT Limited

Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China

айконБИТ Лимитед

99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр,

17/F, Блок Б

Сделано в Китае 11/2024

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Аувикс»

Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ
Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1.

Тел. +7 (495) 797-57-75



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ШТАМП ПРОДАВЦА:

Условия гарантии

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия, имеющие следы заливания водой или иными жидкостями и пр.
4. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на www.auvix.ru

Условия эксплуатации

- Устройство предназначено для использования в жилых и коммерческих помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Подключение и настройку необходимо проводить в соответствии с инструкцией.
- Устройство рекомендуется использовать при температуре от +10 до +45°C и относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35°C.
- Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки устройство должно находиться в заводской упаковке. Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена противоударная защита.
- Не ставьте устройство у плиты и раковины, где на него может попасть жир, масло или вода.

Меры безопасности

- Не допускайте попадания влаги в устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
- Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только совместимым блоком питания. Не допускайте переломов зарядного кабеля.
- При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
- Устройство безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Утилизация

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте устройство в пункт утилизации электроники.

Мод.:
HS-2512Вер.: 1.0
11.2024

Удлинитель сигнала HDMI 4K 60 Гц по витой паре до 60 м

Благодарим за покупку нашего устройства. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.